

APC Back-UPS® 600VA

Mantém seus equipamentos funcionando quando a energia falha.

- *Praticidade*
- *Segurança*
- *Melhor relação custo / benefício*



Os Back-UPS® BZ600-BR e BZ600BI-BR fornecem autonomia para que o usuário possa continuar trabalhando durante quedas de energia de curta e média duração em um design inovador, compacto e versátil. Possuem proteção contra sobrecarga e curto-circuito, surtos e picos de tensão e contam com estabilizador incluso, que ajusta as tensões altas e baixas instantaneamente para níveis seguros, para que você possa trabalhar mesmo durante subtensões e sobretensões.

Estão disponíveis em modelos monovolt e bivolt automático e são ideais para aplicações residenciais e home/office, garantindo proteção para computadores, monitores, impressoras jato de tinta, scanners, roteadores, modems, entre outros. Possuem ainda um exclusivo LED que funciona como luminária de emergência. Com alta luminosidade, baixo consumo e grande durabilidade, ele acende automaticamente quando falta energia, evitando o incômodo de deixá-lo completamente no escuro!

APC Back-UPS® 600VA

Mantém seus equipamentos funcionando quando a energia falha.



*1 ano para a bateria

Funções e Benefícios

- 1 **Partida a frio:** Permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica.
- 2 **Autoteste:** Verifica os componentes internos e a bateria ao ligar o no-break, garantindo que seu Back-UPS® funcionará perfeitamente quando você precisar dele.
- 3 **Estabilizador incluso:** Corrige instantaneamente oscilações da rede elétrica. Protege contra subtensão, sobretensão, picos e surtos de tensão.
- 4 **Filtro de linha:** Atenua ruídos da rede elétrica.
- 4 **tomadas de saída:** Todas fornecendo energia de reserva em casos de falta de energia e estabilização quando a rede elétrica oscila.
- 5 **Carregador inteligente:** Permite a recarga automática das baterias, mesmo com o no-break desligado ou com níveis de carga muito baixos. Garante um processo de recarga seguro, evitando sobrecarga e assegurando o bom funcionamento da bateria.
- 6 **Battery Saver:** Desliga automaticamente o Back-UPS® quando, em modo bateria, a carga conectada consumir menos de 30W, evitando o consumo desnecessário da bateria.
- 7 **Função Mute:** Permite ao usuário inibir alarmes sonoros do no-break de acordo com sua necessidade.
- 8 **Sinalização:** LEDs indicadores e alarme sonoro que possibilitam o rápido e fácil entendimento sobre o status do no-break.
- 9 **2 anos de garantia***



Conheça as vantagens do exclusivo LED Luminária de Emergência

- 11
 - Os Back-UPS® BZ600-BR e BZ600BI-BR possuem um **LED extra que funciona como luminária de emergência.**
 - **Com alta luminosidade, baixo consumo e grande durabilidade,** ele acende automaticamente quando a energia falta, evitando que você fique completamente no escuro!

Especificações do Back-UPS® 600VA

Modelos	BZ600-BR		BZ600BI-BR	
Saída				
Potência nominal	600 VA / 300 W			
Forma de onda em modo bateria	PWM senoidal por aproximação, com controle de largura e amplitude			
Tensão nominal	115 V~			
Regulação	+/- 6 % (em modo bateria) +/- 10 % (em modo rede)			
Nº de tomadas	4 tomadas NBR 14.136:2002			
Entrada				
Tensões nominais	115/127V~		115/127/220 V~	
Faixa de tensão de entrada	94 - 140 V~		94 - 138 / 185 - 253 V~	
Frequência nominal	60 Hz +/- 5 %			
Modo de seleção	-		Automático	
Bateria				
Tipo	Chumbo-ácido selada regulada por válvula (VRLA) – 12 V / 7 Ah			
Tempo de recarga	Aproximadamente 12 horas			
Autonomia média	3 min¹ / 11 min² / 25 min³			
Proteções				
Sobrecorrente na entrada	Fusível de vidro 6A / 250V~, tipo ação retardada (5 x 20mm)			
Sobretensão na bateria	Sim			
Sobrecarga e curto-circuito	Sim			
Sub e sobretensão	Sim			
Sub e sobrefrequência	Sim			
Descarga profunda da bateria	Sim			
Surtos e picos de tensão	Sim (Varistor)			
Filtro de linha	Sim (Modo diferencial e modo comum)			
Estabilizador	Sim (3 estágios)			
Especificações mecânicas				
Dimensões (A x L x P)	192 mm x 123 mm x 220 mm			
Peso aproximado	5,4 Kg		5,8 Kg	
Cor	Preto			
Cabo de força	Cabo com plugue padrão NBR 14.136:2002 com 1,30m			
Outras Especificações				
Rendimento	> 90 % (em modo rede) > 80% (em modo bateria)			
Consumo em stand-by	< 10 W			

¹ Plena carga / ² Meia carga / ³ Para 1 PC onboard com monitor LCD 17" + Impressora Jato de Tinta

Obs.: Os tempos de autonomia são médios e podem variar de acordo com a configuração da carga, temperatura ambiente, condições de envelhecimento e carga da(s) bateria(s).